

Detector PIR  
Transmisor Ajax integrado  
Tipo Cortina, doble PIR por cada lado  
Detección 9 m por lado  
Alcance espacio abierto 1600 m  
Uso exterior



## Especificaciones

Tecnología	Doble PIR tipo cortina
Lente PIR	4 zonas (2 en cada lado)
Campo de detección	9 m / Instalación 1~1.2 m
Frecuencia	868 MHz Jeweller con transmisor Ajax incluido
Distancia de transmisión	? 1600 m en espacio abierto
Enmascaramiento	No disponible
Sensibilidad PIR	Ajustable. 3 niveles por cada lado
Tamper anti-apertura	Disponible
Indicación LEDs	Alarma
Configuración DIP switch	Activación, alcance PIR y AND/OR (independiente por cada lado), Modo ahorro de batería y LEDs
Salidas cableadas	Alarma lado izquierdo, alarma lado derecho, tamper y alimentación del transmisor
Alimentación	1 pila ER14505 3.6 V
Consumo	Consumo mínimo (Reposo: 29uA / Máximo: 0.9 mA)
Temp. funcionamiento	-20 °C ~ 70 °C
Grado de protección	IP65
Dimensiones	220 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm
Peso	550 g

