CAMBIADOR AUTOMATICO P.E.



Referencia: 08811

Los cambiadores son necesarios en instalaciones con más de un acceso. Su función es la de conectar el teléfono o monitor de la vivienda con la placa desde donde se está realizando la llamada.

Máximo...

DESCRIPCIÓN

Los cambiadores son necesarios en instalaciones con más de un acceso. Su función es la de conectar el teléfono o monitor de la vivienda con la placa desde donde se está realizando la llamada.

Máximo 7 accesos.Se requiere 1 cambiador por cada acceso de portero/videoportero. Sólo en caso de 2 accesos se necesita 1 cambiador.
Existen dos modelos que dependen del tipo de acceso adicional: de portero o de videoportero.

Formato carril DIN-10 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared.

Sistema Convencional: emplea hilos comunes a toda la instalación más 1 hilo de llamada (o retorno de llamada) por vivienda.

Recomendado en edificios de tamaño pequeño/medio (hasta 50 vecinos aprox.), con varios accesos y central de conserjería. Para urbanizaciones con entrada general y bloques interiores.

Cableado:
- Portero: 4 hilos comunes + N (1 hilo de llamada por vivienda).
- Videoportero: 7 hilos comunes + 1 coaxial de video+ N (1 hilo de llamada por vivienda).
Máxima distancia en la instalación en función de la sección del cable empleado (consultar manuales técnicos)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación: 12 Vdc.
Consumo: 150 mA
Temporización: 90 segundos aprox.

Dimensiones DIN 10: 175x 90 x60 mm

Alimentación del sistema:
- Audio: 12 Vac
- Video: 18 Vdc

Peso: 0,2956344 kg

Medidas del producto embalado: 6,3x17,7x9,5 cm

EAN 13: 8424299088112