FERMAX FICHA DE PRODUCTO VDS

## REF. 3266 DESVÍO DE LLAMADA WIFI VDS WI-BOX

Wi-Box es un dispositivo WiFi con tecnología VDS que permite desviar las llamadas recibidas en el monitor o teléfono VDS de la vivienda al móvil. Sólo es necesario descargar la aplicación Wi-Box de Fermax, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store y emparejarla con el módulo Wi-Box.

Se instala físicamente cerca del terminal VDS, en paralelo y actúa como un terminal más, y por medio de la aplicación Wi-Box es posible realizar de forma remota las funciones que haces desde el terminal de la vivienda, y ¡muchas más!, conectividad para todos desde cualquier lugar.

| CARACTERÍSTICAS GENERALES | 3266 |
|---|---|
| Tecnología | VDS (3+coax o 5 hilos) |
| Sistema Audio/Video | Audio/Video |
| Montaje | En superficie. Tanto por fijación atornillada a pared, como en caja de mecanismos |
| Color del producto | Blanco mate |
| Pulsadores totales | 2 (PB1: de usuario; PB2: de instalador) |
| Tipo de pulsadores | Mecánicos |
| Número de leds para señalizaciones luminosas | 2 leds tricolor: Estado del desvío (derecha: PWR LED). Estado de wifi (izquierda: WIFI LED). |
| Compatibilidad con terminales VDS | Todos los terminales VDS con llamada a conserje |
| Compatibilidad con placas de calle y conserjerías | VDS y MDS (mediante decoder MDS/VDS ref. 2409) |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | |
| Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Profundo mm) | 80 x 80 x 20 mm. // 3,14 x 3,14 x 0,78 pulgadas |
| Conectividad | Wifi (2,4 Ghz) |
| Fecha y hora | Autonomía 24h sin alimentación |
| Tensión de alimentación | 18 Vcc (el módulo se alimenta directamente del terminal) |
| Consumo máximo | 2.7 W |
| Consumo en reposo (emparejado y conectado) | 1.8 W |
| Temperatura de funcionamiento (ºC); Humedad | [-5ºC, +40ºC]; [0%, 90%] |
| Peso del producto (kg) | 0,097 |
| Adaptador de línea | Sí. Incluida resistencia 75 Ohm para ajuste impedancia del vídeo (V, M) |
| Bornes | Cable con conector molex: +, L, -, V, M, Ct, F1 |
| **PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE WIBOX** | |
| Desde el terminal | Pulsador PB2 de WIBOX → Abrepuertas en monitor en reposo (llamada a conserje) |
| **AJUSTES** | |
| Activación/Desactivación del desvío | Sí, con pulsador de usuario PB1 |
| Regulación de volumen de audio hacia placa de calle | Sí (por potenciómetro) |

| APP PARA MÓVILES | |
|---|---|
| Dispositivos compatibles | Sólo smartphones (iOS>=10; Android>=5) |
| Conectividad | Wifi y 3G/4G |
| Emparejamiento de WIBOX con el router wifi de la vivienda. | Mediante código QR. |
| Máximo número de apartamentos que se pueden gestionar desde la App | Sin límite |
| Máximo número de smartphones que se pueden emparejar a la misma casa. | Sin límite |
| Máximo número de usuarios que pueden ser invitados por el administrador. | Sin límite |
| Selección de funciones para invitados por parte del administrador | Recepción de llamada; llamada a conserje; activación F1 y apertura de puerta |
| Recepción de llamadas | Audio y Video desde placas/conserjerías. Con visualización de la llamada antes de activar el audio. |
| Tiempo para aceptar la llamada desde que se produce | 30 s. |
| Tiempo de conversación | 90 s. |
| Privacidad de la conversación | Sí |
| Mute (desactivación del micrófono) | Sí |
| Desactivación del video (Ajuste del frame rate) | 3 niveles: 25 fps, 10 fps, 0.1 fps.<br>Para reducir consumo de datos en 4G |
| Conmutación de placas/cámaras | Sí. Como en los monitores VDS. |
| Auto-encendido | Sí. Como en los monitores VDS. |
| Activación de función adicional (relé luz de escalera, segunda puerta, etc.) | Sí. Botón F1 temporizable. Protegida por código PIN (1-6 dígitos) |
| Apertura de puerta | Sí. Protegida por código PIN (1-6 dígitos) |
| Llamada a conserjería | Sí |
| Registro de llamadas | Sí (respondidas en verde; perdidas en rojo) |
| Ajustes | Nombre de la vivienda; No-molestar; Cambio de contraseña; Selección llamada y modo vibración; Cambio de Wifi del WIBOX; Temporización F1; Sincronización fecha y hora del WIBOX |
| Captura de fotos & vídeos | Sí. Manual tanto de fotos como de vídeos. |
| Idiomas disponibles | 16 (Español, Inglés, Francés, Alemán, Portugués, Finés, Checo, Polaco, Holandés, Noruego, Griego, Danés, Sueco, Hebreo, Ruso, Árabe) |
| Actualización remota de firmware del WIBOX | Sí |