

Expansor de zonas cableadas vía radio  
Inalámbrico 868 MHz Jeweller  
Hasta 18 Entradas cableadas de alarma y tamper  
Alarma configurable NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL  
Doble tamper anti-apertura  
Doble salida de alimentación 12V / 1A



## Especificaciones

Marca	Ajax
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 2000 m en espacio abierto
Detección anti-inhibición	Disponible
Entradas cableadas	Hasta 18 (Intrusión, Incendio, Ayuda médica, Botón de pánico, Alarma de gas, Alarma antisabotaje, Fallo de funcionamiento, Inundación, Personalizada)
Entrada de tamper	NC: Normalmente Cerrado
Entradas de alarma	NO, NC, EOL, 2EOL, 3EOL / Impulso o biestable
Resistencia fin de línea EOL	Desde 1 k? a 15 k? con incrementos de 100 ?
Longitud del cable	Hasta 400 metros
Tamper anti-apertura	Frontal y trasero
Salida de alimentación	Dos salidas 12 V / 1 A (en total) para detectores cableados
Compatibilidad	Compatible con Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX y ReX 2
Compatibilidad función 3EOL	Compatible con Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid, ReX y ReX 2
Alimentación	AC 110~250 V, 50/60 Hz
Batería respaldo	Batería 12 V / 4 o 7 Ah (no incluida)
Temp. funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Dimensiones batería respaldo	150 (Al) x 64 (An) x 94 (Fo) mm
Dimensiones	238 (Al) x 192 (An) x 100 (Fo) mm

