EKSELANS BY ITS

REFERENCIA			MSC 585	MSE 58	MSE 512
Código			090001	090002	090003
Tipo	Cascada / Expansión		x		
	Estrella / Final Cascada			x	
Entradas		Num.	5 (1x TER + 4x SAT)		
Salidas	Usuario		8	8	12
	Cascada		5	-	-
Rango de frequencia	Canal de Retorno	MHz	5-65		
	TER		88 -790		
	SAT		950 - 2150		
Pérdidas de derivación	SAT	dB	<3	<3	<3
	TER		< 7	< 7	< 10
Pérdidas de paso	SAT	dB	<3	-	-
	TER		<2	-	-
Nivel máximo de entrada	TER	dBµV	90	90	90
	SAT		95	95	95
Nivel máximo de salida	TER	dBµV	83	83	81
	SAT		92	92	92
Aislamiento	Entre entradas (SAT-SAT)	dB	>30	>30	>30
	Entre entradas (SAT-TER)		>35	>35	>35
Diseqc		Versión	2.0		
Alimentación (externa)	LNB	mA	210 (max) / LNB		
	Amplificación TER		ON/OFF DC PASS		
	Amplificadores línea (AMP)	Vdc	12		
Consumo fuente externa	LNBs	mA	1x 210 (DRO 44 G)		
	Amplificador mástil TER		0 / 70 (AM 311 L)		
Consumo desde STB	Multiswitch		40 / STB Activo		
Temperatura de trabajo		°C	-20...+60		
Dimensiones (An x Al x Fo)		mm	120 x 161 x 41	110 x 161 x 41	197 x 161 x 41

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
071004	FA 2500P	Fuente Alimentación 12V / 2,5A
071006	FA 1210	Fuente Alimentación 12V / 1A

FA 2500P

AFM

CÓDIGO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
165003	AFM	Conector rápido F macho - F macho