

Ek**EKSELANS BY ITS**

KIT AMPLIFICADOR DE MÁSTIL + FUENTE DE ALIMENTACIÓN

KIT AM 311

AM 311 L2
+ FA 24 S

AM 311

- ✓ Excelente relación ganancia/nivel de salida
- ✓ Bajo factor de ruido
- ✓ Caja de plástico ABS, IP 23, con tapa autoportada y cierre para cables coaxiales
- ✓ Amplificador basculante para facilidad del conexionado
- ✓ Paso de corriente DC en entrada UHF

FA 24 S

- ✓ Tamaño ultra compacto
- ✓ Alto rendimiento
- ✓ Indicador LED de funcionamiento
- ✓ Discretas para uso doméstico

**AM 311 L2****FA 24 S**

KIT DE AMPLIFICACIÓN DE MÁSTIL EN CAJA ÚNICA





TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		KIT AM 311
Código		051038

REFERENCIA		AM 311 L2
Código		051024
Entradas		UHF
Rango de frecuencias	MHz	470-694
Ganancia	dB	35
Regulación	dB	15
Nivel de salida (DIN 45004B)	dB μ V	110
Figura de ruido	dB	<2
Tensión de alimentación	Vdc	24
Paso de corriente		√
Consumo de corriente	mA	≤ 70
Segunda salida / test	dB	-

REFERENCIA		FA 24 S
Código		052003
Salidas	Nº	2
Frecuencias	MHz	47-862
Pérdidas de paso	dB	<4
Tensión de salida	Vdc	24
Corriente máxima	mA	150
Alimentación	Vac	100/240
Dimensiones	mm	86 x 65 x 23

