

AMPLIFICADOR DE LINEA

AL 302 ICT L1 · AL 302 ICT L2

- ✓ Excelente nivel de salida disminuyendo los efectos de la intermodulación
- ✓ Regulación de ganancia y pendiente independiente por entrada
- ✓ Salida de test (-30dB)



AL 302 ICT L1



AL 302 ICT L2

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		AL 302 ICT L1		AL 302 ICT L2	
Código		102001		102017	
Entradas		TER	SAT	TER	SAT
Rango de frecuencias	MHz	47-790	950-2150	47-694	950-2150
Ganancia	dB	35	40	35	40
Regulación	dB	20	15	20	15
Slope		12	8	12	8
Nivel de salida	dBμV	120	120	120	120
Pérdidas de retorno	dB	> 10	> 8	> 10	> 8
Figura de ruido	dB	< 4	< 6	< 4	< 6
Salida TEST	dB	-30		-30	
alimentación	Vac	90-264		90-264	
Consumo central	mA	350		350	

