

# AV-NVS-D3D



Nivian Smart  
Contacto magnético  
Diferentes soportes de instalación  
Indicador LED  
Inalámbrico 433MHz  
Compatible con panel de alarma Nivian Smart



## Especificaciones

Marca	Nivian Smart
Frecuencia	433 MHz
Distancia de transmisión	? 80 m en espacio abierto
Batería	DC 3V CR2450
Consumo de corriente	Reposo ? 10uA Alarma ? 15mA
Temp. funcionamiento	-10° C ~ 55° C

