

Detector PIR exterior Ajax
Inalámbrico 868 MHz Jeweller
Doble PIR / Detección 15 m
Antimasking / Inmune a mascotas
Alcance espacio abierto 1200 m
Uso exterior IP54



Especificaciones

Marca	Ajax
Tecnología	Doble PIR volumétrico
Lente PIR	16 zonas
Campo de detección	15 m / 90° / Instalación 0.8~1.3 m
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 1200 m en espacio abierto
Inmunidad a mascotas	Disponible ? 80 cm
Enmascaramiento	Disponible
Sensibilidad	Ajustable. 3 niveles (alta, media, baja)
Tamper anti-apertura	Disponible
Indicación LEDs	Alarma, tamper, señal
Alimentación	2 pilas CR123A 3.0 V (duración aproximada 5 años)
Temp. funcionamiento	-25 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP54
Dimensiones	184 (Al) x 70 (An) x 60 (Fo) mm

