



MICRO CENTRAL DE LÍNEA MCAL 381 LR

Canal de retorno pasivo
Aislamiento Clase A
Caja de zamak con disipador de calor
Indicación LED de funcionamiento
Compatible con sistema Ekoax de distribución de internet por cable coaxial

REFERENCIA		MCAL 381 LR
Código		061007
Entradas	N°	1
Frecuencia	MHz	5-65 / 87-1000
Ganancia	dB	-2 / 26-32
Regulación	dB	20
Nível de salida DIN 45004B	dΒμV	114
Pérdidas de retorno	dB	>10
Figura de ruido	dB	<4
Alimentación	Vac	230 +/-10%
Consumo	w	2,5







