Central Programable NEO

HOTELES HOGARES NEGOCIOS CENTROS COMERCIALES

La central NEO es una central amplificadora programable para señales de televisión terrestres. El módulo optimiza las señales de TV terrestres VHF/UHF y FM desde varias entradas con el fin de distribuir la señal en instalaciones colectivas de TV

ENTRADAS		85130
Modelo		**NEO**
Entradas		BI+FM / BIII / 3x UHF
Salidas		1
Num filtros		8 (UHF)
Rango de frecuencias	(MHz)	BI+FM: 47 - 108 BIII: 174 - 230 UHF: 470 - 790
Protección LTE		4G (790 MHz)
Ganancia	(dB)	FM: 40 BIII: 40 UHF: 50
Ajuste de ganancia filtro	(dB)	30
Ajuste ganancia general	(dB)	-
Selectividad	(dB)	10 (+/- 10MHz)
Nivel óptimo de entrada	(dBµV)	50 - 75
Potencia máxima de salida	(dBµV)	120
Alimentación a antena		Si (3 x UHF)
Alimentación		230 Vac
Dimensiones	(mm)	305 x 200 x 42

- 5 entradas: FM / BIII / 3x UHF
- 8 filtros UHF (50 dB de ganancia)
- Telealimentación a antenas activas
- Programación sencilla

85130